



Eyb Megaswitch® Typ E

2 Humbucker # 2

Empfohlene Magnetpolaritäten: N/S N/S (oder umgekehrt)

Position	Sound	brummfrei
1	Halshumbucker	x
2	Halshumbucker gesplittet, halsseitige Spule	
3	Steg- und Halshumbucker, beide gesplittet, innere Spulen	x
4	Steghumbucker, gesplittet, stegseitige Spule	
5	Steghumbucker	x

Terminal Anschluss

1	Ausgang (zum Volume Poti) bzw. verbinden mit 8
2	Masse
3	frei
4	Steghumbucker serielle Verbindung
5	Halshumbucker +Pol
6	frei
7	Steghumbucker +Pol
8	Ausgang (zum Volume Poti)
9	frei
10	Masse
11	Ausgang (zum Volume Poti) bzw. verbinden mit 8
12	Halshumbucker serielle Verbindung

Permanente Verbindungen:

Alle -Pole und Abschirmkabel an Masse

