



## Eyb Megaswitch® 3.0 Typ E

### Halshumbucker + Steg Single Coil

Empfohlene Magnetpolaritäten: N N/S oder umgekehrt

Position	Sound	brummfrei
1	Halshumbucker	x
2	Halshumbucker gesplittet (halsseitige Spule)	
3	Halshumbucker gesplittet (stegseitige Spule) und Stegpickup tapped	x
4	Halshumbucker und Stegpickup	
5	Stegpickup	

Terminal	Anschluss
1	Ausgang (verbinden mit 8)
2	frei
3	frei
4	Stegpickup Coil Tap
5	Halspickup +Pol
6	Verbinden mit Terminal 5
7	Stegpickup +Pol
8	Ausgang (zum Volume Poti)
9	frei
10	Masse
11	Ausgang (verbinden mit 8)
12	Halshumbucker serielle Verbindung

Permanente Anschlüsse:

Alle -Pole und Abschirmkabel der Pickups an Masse

Eyb Guitars · Günter Eyb · Schillerstr. 48 · 71229 Leonberg · Tel.: 07152-24385  
Fax: 07152-24399 · Email: [eyb-guitars@t-online.de](mailto:eyb-guitars@t-online.de) · Internet : [www.eyb-guitars.eu](http://www.eyb-guitars.eu)

